Installation Instruction

LED Mirror



ENGLISH. DEUTSCH. FRANÇAIS. ESPAÑOL. ITALIANO. POLSKI.


A
B
C
D
E
G ≈500mm


L
N
220-240V


×2
×2
1
D/E
8mm
2
×2
3
5mm
5mm
×2
4

ENGLISH

IMPORTANT!

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

INSTALLATION IN BATHROOMS

The installation shall be carried out by an authorised electrical contractor. The luminaire must be permanently installed in the electric system and placed in the correct zone.

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

CAUTION!

The light source of this product is non- changeable light diodes (LED).

Do not disassemble the product, as the lightsdiodes can cause damage to the eyes. Do not immerse in water.

Cleaning

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

DEUTSCH

WICHTIG!

Vor der Installation muss den Strom abgeschaltet werden. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte die örtlichen Behörden.

INSTALLATION IM BADEZIMMER

Die Installation sollte vom qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Die Leuchte muss fest im elektrischen System installiert und an der richtigen Stelle angebracht sein.

Verschiedene Materialien erfordern verschiedene Befestigungsbeschläge. Immer Schrauben und Dübel verwenden, die zum Material passend sind.

ACHTUNG!

Dieses Produkt enth ält als Lichtquelle nicht austauschbare Leuchtdioden (LED). Das Produkt nicht auseinander nehmen, da die Leuchtdioden die Augen sch ädigen k önnen.

Das Produkt nicht in Wasser tauchen.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine starken Reinigungsmittel verwenden.

FRANÇAIS

ATTENTION !

Toujours couper l'alimentation électrique avant toute manipulation. Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, veuillez contacter les autorités locales compétentes en la matière.

INSTALLATION DANS UNE SALLE DE BAIN

L'installation doit être effectué par un électricien qualifié. Le luminaire doit être branché de manière permanente au système électrique et placé dans la zone adéquate.

Les ferrures à utiliser dépendent du type de matériau. Toujours utiliser des chevilles et vis à expansion adaptées au matériau.

MISE EN GARDE !

La source lumineuse du produit et composée de diodes lumineuses non interchangeables

Ne jamais démonter le produit, les diodes peuvent causer des blessures aux yeux. Ne pas les plonger dans l'eau

Utiliser un chiffon humide, jamais de détergent puissant.

ESPAÑOL

IMPORTANTE!

Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de empezar la instalación. En algunos países el trabajo de instalaci ón s ólo puede realizarlo

un electricista profesional. Contacta con las autoridades locales para pedir información.

INSTALACIÓN EN BA ÑOS

La instalación debe realizarla un electricista profesional. La làmpara debe instalarse conectada de modo permanente al sistema eléctrico y en la zona correcta.

Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Elige siempre tornillos y tacos especialmente adecuados para el material.

¡**ATENCIÓN**!

La fuente de luz de este producto son diodos de emisi ón de luz (LED) que no se reemplazan.

No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.

No sumergir en agua.

Limpieza

Utiliza un pa ño humedecido, nunca detergentes fuertes.

ITALIANO

IMPORTANTE!

Togli sempre tensione al circuito prima di iniziare l'installazione. In alcune nazioni l'installazione elettrica può essere effettu- ata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale per l'energia elettrica.

INSTALLAZIONE NEI BAGNI

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista autorizzato. Questa illumina- zione richiede un'installazione fissa nel sistema elettrico e deve essere collocata nella zona corretta.

Materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Scegli sempre viti e tasselli adatti al materiale a cui vanno fissati.

AVVERTENZA!

La fonte luminosa di questo prodotto è costituita da diodi a emissione luminosa (LED) non sostituibili.

Non smontare il prodotto perché i diodi possono danneggiare gli occhi.

Non immergere nell'acqua.

Pulizia

Usa un panno umido e non utilizzare de- tersivi forti.

POLSKI

WAŻNE!

Zawsze wyłączaj prąd w obwodzie przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. W niekt rych krajach czynności związane z instalacją urządzeń elektrycznych może wykonywać jedynie autoryzowany elekt- ryk. W razie wątpliwości skontaktuj się z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za tę kwestię.

INSTALACJA W ŁAZIENKACH

Montaż w łazience powinien przeprowadzić uprawniony elektryk. Urządzenie świetl- ne musi zostać zainstalowane na stałe w systemie elektrycznym i znajdować się we właściwym miejscu.

Różne materiały wymagają różnych typów mocowań. Zawsze wybieraj wkręty i kołki odpowiednie do Twoich ścian.

UWAGA!

Źródłem światła w tym produkcie są niewymienne diody (LED).

Nie rozmontowuj produktu na części, po- nieważ diody mogą uszkodzić oczy.

Nie zanurzaj w wodzie

Czyszczenie

Użyj wilgotnej ściereczki, nie korzystaj z silnych detergentów.



ENGLISH	LED is on/off	LED is on/off	LED and Demister is on/off	Demister is on/off	Clock and Demister is on	Clock is on, Demister is off
DEUTSCH	LED ein/aus	LED ein/aus	LED und Spiegelheizung ein/aus	Spiegelheizung ein/aus	Uhrzeit und Spiegelheizung ein	Uhrzeit ein und Spiegelheizung aus
FRANÇAIS	LED Allumé /Eteint	LED Allumé /Eteint	LED et Antibuée Allumés/Eteints	Antibuée Allumés/Eteints	Horloge et antibuée allumés	Horloge allumée Antibuée éteint
ESPAÑOL	LED encendido /apagado	LED encendido /apagado	LED y espejo de encendido /apagado	Calefacción de espejo encendido /apagado	tiempo y calefacción espejo	tiempo encendido y la calefacción del espejo apagado
ITALIANO	Il LED è on/off	Il LED è on/off	Riscaldamento a LED e a specchio acceso/spento	Riscaldamento a specchio acceso/spento	Orologio e anti-nebbia illuminata	Orologio su Antibuée spento
POLSKI	Dioda LED jest wł. /wyłączona	Dioda LED jest wł. /wyłączona	Diody LED i Odmazanie jest włączanie /wyłączanie	Odmazanie jest włączanie /wyłączanie	Zegar i Demister jest włączony	Zegar jest włączony, Demister jest wyłączony

ENGLISH	Click to turn ON/OFF the LED Hold: the light darker(100% to 5%) or brighter (5% to 100%) Click: Change the color of the light Hold: the light darker(100% to 5%) or brighter (5% to 100%)	Click: Mirror demister on/off Hold: Time setting mode Step1. Press and hold the button until the left numbers of the digital clock start flashing. Step2.You can now click the button to adjust the hour. Step3.Press and hold the button again until the left number of minutes start flashing. Step4.You can now click the button to adjust left number of minutes. Step5. Press and hold the button again until the right number of minutes start flashing. Step6.You can now click the button to adjust right number of minutes. Press and hold the button to save the settings
DEUTSCH	Klicken Sie, um das Licht ein- oder auszuschalten Langer Drücken: das Licht dunkler (100% bis 5%) oder heller(5% bis 100%) machen Kurz Drücken: Lichtfarbe wechseln Langer Drücken: das Licht dunkler (100% bis 5%) oder heller(5% bis 100%) machen	kurz Drücken: Spiegelheizplatt ein/ausschalten langer Drücken: Uhrzeit-Einstellung Schritt 1: Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Stundenzahl zu blinken beginnt Schritt 2: Drücken Sie kurz die Taste, um die Stunde einzustellen Schritt 3: Halten Sie die Taste erneut gedrückt, bis die Minutenzahl auf der linken Seite zu blinken beginnt Schritt 4: Drücken Sie kurz die Taste, um die Anzahl der Minuten auf der linken Seite einzustellen Schritt 5: Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Minutenzahl rechts zu blinken beginnt Schritt 6: Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt kurz die Taste, um die Minutenzahl auf der rechten Seite einzustellen Drücken Sie die Taste lange , um die Einstellungen zu speichern.
FRANÇAIS	Cliquer pour allumer/éteindre la lumière Longue pression: la lumière plus sombre (100% à 5%) ou plus clair (5% à 100%) font En bref: Couleur de la lumière Longue pression: la lumière plus sombre (100% à 5%) ou plus clair (5% à 100%) font	Courte pression: Allumage/Extinction de l'antibuée Longue pression: Réglage de l'heure Étape 1 : Appuyez longuement sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les deux chiffres de l'heure se mettent à clignoter Étape 2 : Appuyez brièvement sur le bouton pour régler l'heure Étape 3 : Appuyez longuement à nouveau sur le bouton jusqu'à ce que le nombre de minutes sur la gauche commence à clignoter Étape 4: Appuyez brièvement sur le bouton pour régler le nombre de minutes sur la gauche Étape 5: Appuyez le bouton jusqu'à ce que le numéro des minutes commence à clignoter sur la droite Étape 6 : À ce moment-là, appuyez brièvement sur le bouton pour régler les minutes à droite En appuyant longuement sur le bouton la configuration sera conservé.

ESPAÑOL	Haga clic para encender/apagar el LED larga presión: la más oscura de la luz (100% a 5%) o más brillante (5% a 100%) Hacer pulsación corta: Cambiar el color de la luz larga presión: la más oscura de la luz (100% a 5%) o más brillante (5% a 100%) Hacer	prensa corta: Placa de calentamiento del espejo encendido / apagado pulsación larga: ajuste del tiempo Paso 1: Pulse el Botón de Configuración de Desempañador / Reloj hasta que la hora parpadeen Paso 2: Vuelva a presionar con un golpe levemente, se puede configurar la hora. Paso 3: Sigue presionar largamente hasta que los minuntos de izquierdo papadeen Paso 4: Haga lo mismo como Paso 2, se puede cambiar los minuntos de izquierdo Paso 5: A contiunación, presione largamente hasta que los minuntos de derecho papadeen Paso 6: Haga lo mismo como Paso 2, se puede modificar los minuntos de derechos Para guardar los cambios, toque el mismo botón un rato, se guarda automáticamente.
ITALIANO	Fare clic per attivare /disattivare il LED pressione lunga: la luce più scura (100% a 5%) o più luminoso (dal 5% al 100%) Fare stampa corta: Cambia colore chiaro pressione lunga: la luce più scura (100% a 5%) o più luminoso (dal 5% al 100%) Fare	pressa corta: piastra di riscaldamento a specchio on/off pressione lunga: impostazione dell'ora Passo1.Tieni premuto il pulsante fino ai numeri a sinistra dell'orologio digitale inizia a lampeggiare. Passo2.Ora puoi fare clic sul pulsante per regolare l'ora. Passo3.Tieni premuto di nuovo il pulsante fino a sinistra numero di minuti inizia a lampeggiare. Passo4.Ora puoi fare clic sul pulsante per regolare il numero sinistro di minuti. Passo5.Tieni premuto di nuovo il pulsante fino a destra numero di minuti inizia a lampeggiare. Passo6.Ora puoi fare clic sul pulsante per regolare a destra numero di minuti. Tieni premuto il pulsante per salvare le impostazioni
POLSKI	Kliknij, aby włączyć/wyłączyć diodę LED długie ciśnienie: światło ciemniejsze (100% do 5%) lub jaśniejszy (5% do 100%) Zrób krótkie naciśnięcie: Zmień kolor światła długie ciśnienie: światło ciemniejsze (100% do 5%) lub jaśniejszy (5% do 100%) Zrób	krótkie naciśnięcie: Lustrzana płyta grzejna włączająca/wyłączana długie naciśnięcie: ustawienie czasu Krok1.Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż do lewej liczby zegara cyfrowego zaczynają migać. Krok2. Możesz teraz kliknąć przycisk, aby dostosować godzinę. Krok3.Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aż do lewej strony liczba minut zaczyna migać. Krok4.Możesz teraz kliknąć przycisk, aby dostosować lewy numer minut. Krok5.Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aż do prawej strony liczba minut zaczyna migać. Krok6.Możesz teraz kliknąć przycisk, aby dostosować prawą stronę liczba minut. Naciśnij i przytrzymaj przycisk aż 5s zapiszesz ustawienia

ENGLISH



Left/Right Button | Set up Button | Bluetooth Button | Demister Button | On/OFF Buttom

	Content	Steps
	1) Mirror Turning on/off 2) Color Temperature and Brightness Setting up	1) Short pressing the on/off button,turning on the mirror;long pressing the on/off buttom,turning off the mirror. 2) Short pressing on/off button to change the color temperature among cold white, warm white,warm color or turning off the light; 3) Long pressing the left/right button to adjust the brightnesss of the LED lights.
	Time and Date Setting up	1) Under the 'time and date' mode,which is the time and date showing on the screen and the Bluetooth is disconnected; 2) Long pressing the set-up button until the time and date is flashing; 3) Short pressing the left/right button to set up the hour; 4) After setting up the hour, short pressing the set-up button again, adjusting the minute; 5) After setting up the minute,short pressing the set-up button, the month,day and year can be adjusted accordingly; 6) After setting up, long presssing the set-up button to save.
	Bluetooth and Music Setting up	1) Switching on the bluetooth function on the facility to be paired with the mirror; 2) Long pressing the bluetooth button on the mirror until "BT" showing up; 3) Finding the bluetooth called "Mirror" on the facility and confirming the pairing until hearing "connected" from the mirror; 4) When playing the music, short pressing the left/right button to change music; 5) While the music is playing, short presssing the set-up button , the volume can be controlled by short pressing the left/right button; 6) Short pressing the bluetooth button can pause or restart the music and long pressing the bluetooth button can quit from the bluetooth mode.
	1) Demister Working Time Perid Adjustment 2) 12 Hours or 24 Hours Mode Switch 3) Degrees Fahrenheit and Degrees Celsius Switch 4) Button Pressing Sound on/off	1) Under the 'time and date' mode,which is the time and date showing on the screen and the Bluetooth is disconnected; 2) Long pressing the set-up button until the time and date is flashing; 3) Short pressing the set-up button once, the time priod of demister working can be adjusted by short pressing the left-right buttom among 30 minutes,60 minutes,90 minutes and 120 minutes 4) Short pressing the set-up button twice, the time format can be switched from 12 Hours to 24 Hours by short presssing the left/right button; 5) Short pressing the set-up button three times, the temperature format can be switched from Degrees Fahrenheit to Degrees Celsius; 6) Short pressing the set-up button four times, the sound of button pressing can be turned on or off; 7) Short pressing the set-up button to finish the setting up
	Demister Turning on/off	1) Demister Turning on :Short pressing the demister button after having a demister symbol flashing; 2) Demister Turning off :Short pressing the demister button once the demister symbol is vanished from the screen.

DEUTSCH



Link/Rechts-Taste | Setup-Taste | Bluetooth-Taste | Beschlagfrei-Taste | Ein/Aus-Taste

	Inhalt	Schritte
	1) Spiegel ein-/ausschalten 2)Lichtfarbe und Helligkeit einrichten	1) kurz die Ein/Aus-Taste drücken, Spiegel einschalten;lang die Ein/Aus-Taste drücken, Spiegel ausschalten. 2) Kurzes Drücken der Ein/Aus-Taste, die Lichtfarbe zwischen Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß und Ausschalten zu ändern; 3) Langes Drücken der Link/Rechts-Taste, um die Helligkeit einzustellen.
	Uhrzeit und Datum Einstellen	1) Im Modus "Datum", das Datum wird auf dem 2) Langes Drücken der Setup-Taste, bis Uhrzeit und Datum blinken; Bildschirm angezeigt und die Bluetooth-Verbindung wird getrennt. 3) Drücken Sie kurz die Linke/Rechte Taste, um die Stunde einzustellen; 4) Nachdem Sie die Stunde eingestellt haben, drücken Sie erneut kurz auf die Setup-Taste, um die Minute einzustellen; 5) Nachdem Sie die Minute eingestellt haben, drücken Sie kurz die Setup-Taste. Monat, Tag und Jahr können entsprechend angepasst werden; 6) Nach der Einrichtung zum Speichern lange auf die Setup-Taste drücken.
	Bluetooth und Musik einrichten	1) Einschalten der Bluetooth-Funktion an der mit dem Spiegel zu koppelnden Einrichtung; 2) Halten Sie die Bluetooth-Taste am Spiegel lange gedrückt, bis "BT" angezeigt wird; 3) Auffinden des Bluetooth mit dem Namen "Mirror", bis vom Spiegel "connected" zu hören ist; 4) Drücken Sie beim Abspielen der Musik kurz die Link/Rechts-Taste, u m die Musik zu ändern; 5) Während die Musik abgespielt wird, kann durch kurzes Drücken der Setup-Taste die Lautstärke durch kurzes Drücken der Link/Rechts-Taste gesteuert werden; 6) Kurzes Drücken der Bluetooth-Taste kann die Musik anhalten oder neu starten und langes Drücken der Bluetooth-Taste kann den Bluetooth-Modus verlassen.
	vier weitere Funktionen zum Einrichten: 1) die Zeitdauer der Demisterarbeit 2) 12-Stunden oder 24-Stunden Modus 3) Grad Fahrenheit oder Celsius 4) Tastendruck Ton ein/aus	1) Im Modus "Datum", das Datum wird auf dem Bildschirm angezeigt und die Bluetooth-Verbindung wird getrennt. 2) Langes Drücken der Setup-Taste, bis Uhrzeit und Datum blinken; 3) Durch erstes kurze Drücken der Setup-Taste kann die Zeitdauer der Demisterarbeit durch die Link/Rechts-Taste zwischen 30 Minuten, 60 Min, 90 Min und 120 Min eingestellt werden 4) Durch zweimaliges kurzes Drücken der Setup-Taste kann das Zeitformat von 12 Stunden auf 24 Stunden umgeschaltet werden, indem Sie die Link/Rechts-Taste kurz drücken; 5) Durch dreimaliges kurzes Drücken der Setup-Taste kann das Temperaturformat von Grad Fahrenheit auf Grad Celsius umgeschaltet werden; 6) Kurzes Drücken der Setup-Taste viermal, der Ton des Tastendrucks kann ein- oder ausgeschaltet werden; 7) Drücken Sie lang die Setup-Taste, die Einrichtung abzuschließen
	Demister Ein-/Ausschalten	1) Demister einschalten: Kurzes Drücken der Demister-Taste, Demister-Symbol blinkt; 2) Demister ausschalten: Kurzes Drücken der Demister-Taste, sobald das Demister-Symbol vom Bildschirm verschwunden ist.

FRANÇAIS



Bouton Gauche/ Droite | Bouton de configuration | Bouton Bluetooth | Bouton d'anti-buée | Bouton ON/OFF

	Contenu	Opération
	1) Allumer/éteindre le miroir 2) Ajuster la température de couleur et la luminosité de la lumière	1) Appui court sur le bouton on/off, allumer le miroir ; appui long sur le bouton on/off, éteindre le miroir. 2) Appuyez brièvement sur le bouton on/off pour changer la couleur de la lumière entre lumière froide, lumière naturelle, lumière chaude ou éteindre la lumière ; 3) Appuyez longuement sur le bouton gauche/droit pour changer la luminosité des lumières LED.
	Ajuster l'heure et la date	1) Dans le mode Heure et date, c'est-à-dire que le mode Bluetooth est désactivé 2) Appuyez longuement sur le bouton de configuration jusqu'à ce que l'heure et la date clignotent ; 3) Appuyez brièvement sur le bouton gauche/droit pour ajuster l'heure ; 4) Après avoir ajusté l'heure, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de configuration pour ajuster la minute ; 5) Après avoir ajusté la minute, appuyez brièvement sur le bouton de configuration, le mois, le jour et l'année peuvent être ajustés en conséquence ; 6) La fin de tout, appuyez longuement sur le bouton de configuration pour conserver la modification.
	Ajuster Bluetooth et la Musique	1) Activez la fonction Bluetooth de votre appareil pour le jumeler avec le miroir ; 2) Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth du miroir jusqu'à ce que "BT" apparaît, entrez en mode de jumelage ; 3) Recherchez le bluetooth nommé "Mirror" sur votre appareil et confirmez l'appairage jusqu'à ce que vous entendiez "connecté" ; 4) Lors de la musique, touchez le bouton Gauche / Droite pour changer une chanson précédente ou suivante ; 5) Lors de musique, appuyez brièvement sur le bouton de configuration pour contrôler le volume de son par le bouton Gauche/Droite, 6) Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth pour activer ou désactiver la musique, et appuyez longuement sur le bouton Bluetooth pour fermer Bluetooth.
	Ajuster 4 fonctions: 1) Ajuster le temps anti-buée 2) Changer le mode 12 heures ou 24 heures 3) Changer les degrés Fahrenheit (℉) ou les degrés Celsius (℃) 4) Activer / Désactiver le son du bouton	1) Dans le mode Heure et date, c'est-à-dire que le mode Bluetooth est activé 2) Appuyez longuement sur le bouton de configuration jusqu'à ce que l'heure et la date clignotent ; 3) Dans ce mode de configuration, appuyez brièvement une fois sur le bouton de configuration, la durée anti-buée peut être réglée sur 30, 60, 90 ou 120 minutes avec le bouton Gauche/Droite ; 4) Appuyez une deuxième fois sur le bouton de configuration pour entrer dans la configuration du mode heure, et vous pouvez changer 12 heures ou 24 heures avec le bouton gauche et droite ; 5) Cliquez sur le bouton de configuration pour la troisième fois, vous pouvez appuyer sur le bouton gauche/droit pour passer de ℉ à ℃ 6) Appuyez sur le bouton de configuration pour la quatrième fois, vous pouvez activer ou désactiver le son de bouton en appuyant sur les boutons gauche et droit ; 7) Appuyez brièvement sur le bouton de configuration pour terminer la configuration
	Activer / Désactiver l'anti-buée	1) Activer l'anti-buée : Appuyez brièvement sur le bouton anti-buée après le clignotement du symbole anti-buée 2) Désactiver l'anti-buée : Lorsque le symbole anti-buée disparaît de l'écran, appuyez sur le bouton anti-buée

ESPAÑOL



Botón Izquierdo/ Derecho | Botón de Configuración | Botón de Bluetooth | Botón de Desempañador | Botón ON/OFF

	Introducción	Pasos
	1) Encender/Apagar el espejo 2) Ajustar Temperatura de Color y Brillo de la Luz	1) Con una presión Corta, enciende el artículo, por contrario, una presión Larga apaga el espejo. 2) Se puede ajustar la temperatura de color, tocar ligeramente 4 veces a continuación, se muestra Blanco Frío - Blanco Cálido - Amarillo Cálido - Luz Apagado respectivamente 3) Clique con un rato el botón Izquierdo(Iluminación baja)/Derecho(Iluminación sube), se puede ajustar el brillo de temperatura de color correspondido.
12 10 08:45	Configurar Hora y Fecha	1) Dentro del modo de Hora y Fecha, es decir el modo de Bluetooth está desactivado; 2) Pulse el botón de configuración hasta que la hora y la fecha parpadeen; 3) Bajo de este modo de configuración, se puede usar el botón Izquierdo/ Derecho para rectificar la hora; 4) Después de la rectificación de la hora, vuelva a pulsar brevemente el botón de configuración, se puede ajustar los minuntos con el botón Izquierdo/Derecho; 5) Y después de la ajustación de los minutos, vuelva a tocar el botón de configuración ligera, se puede modificar el mes, día y año respectivamente, usando con el botón Izquierdo y Derecho; 6) El final de todo, vuelva a pinchar el botón de configuración 1-2segundos para guardar la correción.
	Configurar Bluetooth y Música	1) Active la función de bluetooth de su aparato para emparejar con el espejo; 2) Mantenga presionado el botón de bluetooth en el espejo hasta que aparezca "BT", entra en el modo de emparejamiento; 3) Encuentre el bluetooth llamado "Mirror" en su aparato y confirme el emparejamiento hasta escuchar "conectado" desde el espejo; 4) Cuando está poniendo música, toque el botón Izquierdo/Derecho para elegir una canción, anterior o siguiente; 5) Al reproducir música, pinche brevemente el botón de configuración , se puede controlar el volumen con el botón Izquierdo/Derecho, 6) Con un toque corto en el botón de bluetooth, se puede EMPEZAR o PAUSAR música. Sin embargo, con un toque largo, se puede ACTIVAR o Desactivar el modo Bluetooth
	Configurar 4 funciones: 1) Establecer la Hora de Antivaho 2) Cambiar el Modo de 12Horas o 24Horas 3) Cambiar Grados Fahrenheit(℉) o Grados Celsius(℃) 4) Quitar/Agregar el sonido de los botones	1) Dentro del modo de Hora y Fecha, es decir el modo de Bluetooth está desactivado; 2) Pulse el botón de configuración hasta que la hora y la fecha parpadeen; 3) Bajo de este modo de configuración, presionar brevemente el botón de configuración de una vez, se puede configurar la duración antivaho 30, 60, 90 o 120 minutos con el botón Izquierdo/Derecho; 4) Toque brevemente de dos veces el botón de configuración, se puede cambiar el sistema de 24horas a 12 horas, usando el botón Izquierdo/Derecho; 5) Clique ligeramente de tres veces el botón de configuración, se puede cambiar de ℉ a ℃ con el botón Izquierdo/Derecho 6) Pulse ligeramente de cuatro veces, se puede quitar o agragar el sonido de los botones con el botón Izquierdo/Derecho 7) Cuando termina la rectificación que lo usted quiera, simplemente tiene que esperar hasta que el espejo vuelva a la pantalla de hora y fecha, ya logrado el cambio.
	Activar/Desactivar Antivaho	1) Presione brevemente el botón del desempañador, aparece el símbolo del desempañador parpadeando, eso significa que el antivaho está trabajando; 2) Y si clique brevemente el botón de dessempañador otra vez, desaparece el símnbolo del desempañador, eso significa que el antivaho deja de trabajar.

ITALIANO



Tasto sinistro/ destro | Tasto d'impostazione | Tasto di Bluetooth | Tasto anti-appannamento | Tasto on/off

	Contenuto	Passi
	1) Interruttore on/off 2) Impostazione della temperatura e della luminosità della luce	1) Premere brevemente il tasto on/off per accendere lo specchio, tenere premuto il tasto on/off per spegnere lo specchio. 2)Premere brevemente il tasto on/off per regolare la temperatura della luce, premere ogni volta per cambiare bianco freddo, bianco neutro, bianco caldo e spegnimento della luce; 3)Tenere premuto il tasto sinistro/destro per regolare luminosità della luce con la temperatura desiderata.
	Impostazione dell'orario e della data	1) Nello stato di visualizzazione dell'orologio e della data (Mentre il Bluetooth non è collegato); 2) Tenere premuto il tasto d'impostazione finché l'orario e la data noniniziano a lampeggiare; 3) Premere brevemente il tasto sinistro/destro per regolare l'ora; 4) Dopo l'ora impostata, premere brevemente il tasto d'impostazione nuovamente per salvare l'ora e impostare i minuti, e premere il tasto sinistro/destro per regolare i minuti; 5) Dopo aver impostato i minuti, premere brevemente il tasto d'impostazione per salvare i minuti e impostare la data, premere il tasto sinistro/destro per regolare il giorno/mese/anno; 6) Dopo aver impostato la data, tenere premuto il tasto d'impostazione per confermare.
	Impostazione del bluetooth e della musica	1) Accendere il bluetooth del dispositivo che dovrà essere associato al bluetooth dello specchio; 2) Tenere premuto il tasto di bluetooth finché non viene visualizzato l'indicatore "BT" per entrare nella modalità di accoppiare il dispostivo; 3) Cercare il bluetooth nominato "Mirror" sul dispositivo che deve essere accoppiato, confermare l'accoppiamento fino a sentire "connected" dallo specchio; 4) Con la musica in riproduzione, premere il tasto sinistro/destro per regolare il brano precedente/successivo; 5) Con la musica in riproduzione, premere brevemente il tasto d'impostazione, il volume può essere controllato dal tasto sinistro/destro; 6) Premere brevemente il tasto bluetooth per mettere in pausa/play la musica, premere a lungo il tasto bluetooth per uscire dalla modalità di bluetooth.
	Altre quattro funzioni di configurazione tra cui: 1) Regolazione del tempo della funzione anti-appannamento; 2) Selezione della modalità 12/24 ore; 3) Selezione l'unità della temperatura (Celsius/ Fahrenheit); 4) Suono del tasto on/off	1) Nello stato di visualizzazione dell'orologio e della data (Mentre il Bluetooth non è collegato); 2) Tenere premuto il tasto impostazione finché l'orario e la data non iniziano a lampeggiare; 3) Premere brevemente una volta il tasto d'impostazione per regolare il tempo di anti-appannamento fra 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti e 120 minuti tramite il tasto sinistro/destro; 4) Premere brevemente una seconda volta il tasto d'impostazione per entrare la modalità dell'orario, selezionare la modalità 12/24 ore tramite il tasto sinistro/ destro; 5) Premere brevemente una terza volta il tasto d'impostazione per entrare la modalità della temperatura, regolare i gradi Fahrenheit a gradi Celsius tramite il tasto sinistro/destro; 6) Premere brevemente una quarta volta il tasto d'impostazione per entrare la modalità del suono tasto, accendere o spegnere il suono del tasto tramite il tasto sinistro/destro; 7) Premere brevemente il tasto d'impostazione per salvare l'impostazione.
	Funzione Anti-appannamento on/off	1) Accensione della funzione anti-appannamento: Premere brevemente il tasto di anti-appannamento fino a che il simbolo di sbrinamento non inizia a lampeggiare; 2) Spegnimento della funzione anti-appannamento: Premere una volta il tasto di anti-appannamento, l'indicatore dell'anti-appannamento non sarà più visibile sullo specchio.



DEUTSCH	Die Touch-Taste kurz drucken, um dieLED und Beschlagfrei ein/auszuschalten, Die Touch-Taste lang drücken, um dieHelligkeit des Lichts einzustellenDie Touch-Taste doppel drücken, um dieLichtfarbe zu wechseln	Wenn innerhalb von 60 Minuten nach dem Einschaltenvon LED und Beschlagfrei kein Betrieb erfolgt, werdenLED und Beschlagfrei automatisch ausgeschaltet.Memory-Funktion ist enthalten.
ENGLISH	Short press on/off button to turn on or offLED and demisting;Long press to adjust brightness; double-click to switch colour temperature.	Ifthere is no operation within 60 minutes after switchingon the LED and demisting, the LED and demisting areautomatically switched off. Memory function is included.
FRANÇAIS	Appuyez brièvement sur interrupteur pour allumer et éteindre la LED et le désembuage: Appuyez longuement pour régler la luminosité: Double-cliquez pour basculer la température de couleur.	Après avoir allumé la LED et désembué, Éteignez automatiquement la LED et désembuez s'il n'y a pas d'opération dans les 60 minutes. et la LED et le désembuage ont la fonction de memoire de mise hors tension.
ITALIANO	Tocchi brevemente il pulsante diaccensione/spegnimento: accendiespegni led e funzione anti-tivaho.Due volte toccare brevemente il pulsanteon/off. cambia la temperatura del colore.Premere il pulsante on/off per più di 2-3secondi: regolare la luminosità della luce.	Se il led e lantilampo non funzionano entro 60 minutidall'accensione,il led elantilampo si spegnerannoautomaticamente.Correzione: c'è la funzione di memoria per led.
ESPANOL	Tocar el botón on/off brevemente:Encender y Apagar LED y la función antivaho.Tocar dos veces enseguida el botón on/off brevemente: Cambiar la temperatura de color.Pulsar el botón on/off más de2-3segundos: Ajustar el brillo de luz.	Si no hay operación dentro de los 60 minutos despuésde encender LED yAntivaho. el LED y Antivaho seapagan automaticamente.Fije: existe la función de memoria para LED
POLSKI	Krótko nacisnij przetacznik, aby wtaczyc iwylaczyé diode LED i odchylic; Dlugienacisniecie, aby dostosowac jasnosc; Kliknij dwukrotnie, aby przetaczyctemperature kolorów	Po whaczeniu diody LED i odmrazaniu w ciagu 60 minutnie ma operacu, aby automatycznie wyiaczyc diodeLED i usunaé mgte, a dioda LED i odmgtawianie majafunkcje wytaczania pamieci.

DEUTSCH	Die Power-Taste kurz drücken, um die LED und Beschlagfrei ein/auszuschalten,Die Power-Taste lang drücken, um dieLichtfarbe zu wechseln Die Beschlagfrei-Taste kurz drücken, um Beschlagfrei ein- und auszuschalten	Wenn innerhalb von 60 Minuten nach dem Einschalten von LED und Beschlagfrei kein Betrieb erfolgt, werden LED und Beschlagfrei automatisch ausgeschaltet.Memory-Funktion ist enthalten.
ENGLISH	Short press the on/off button to turn thelight on and off; long press to adjust thebrightness; double-click to switch colour temperature. Short press on the demisting button toturn on and off demisting.	Ifthere is no operation within 60 minutes after switchingon the LED and demisting, the LED and demisting areautomatically switched off. Memory function is included.
FRANÇAIS	Appuyez brièvement sur interrupteur pour allumer et éteindre la lumière;Appuyez longuement pour régler la luminosité: Double-cliquez pour basculer la température de couleur. Appuyez brièvement sur le bouton de désembuage pour allumer et éteindre le désembuage.	Après avoir allumé la LED et désembué, Éteignez automatiquement la LED et désembuez s'il n'y a pas d'opération dans les 60 minutes, et la LED a la fonction de memoire de mise hors tension.
ITALIANO	Tocchi brevemente il pulsante diaccensione/ spegnimento:accendiespegni led.Due volte toccare brevemente il pulsanteon/off: cambia la temperatura del colore.Premere il pulsante on/off per più di 2-3secondi: regolare la luminosità della luce. Tocchi brevemente il pulsante antivirus:accendi e spegni la funzione anti-tivaho.	Se il led e lantilampo non funzionano entro 60 minutidall'accensioneil ledelantilampo si spegnerannoautomaticamente. Correzione: c'è la funzione di memoria per led.
ESPANOL	Tocar el botón on/off brevemente:Encender y Apagar LED.Tocar dos veces enseguida el botón on/off brevemente: Cambiar la temperatura de color.Pulsar el botón on/off más de2-3segundos: Ajustar el brillo de luz. Tocar el botón antivaho brevemente.Encender y Apagar la función antivaho.	Si no hay operación dentro de los 60 minutos después de encender LED yAntivaho. el LED yAntivaho se apagan automaticamente.Fije. existe la funcion de memoria para LED.
POLSKI	Krótko nacisnij przefacznik, aby wfaczyé iwytaczyc swiatho, Dlugie nacisniecie, abydostosowaé jasnosc; Kliknij dwukrotnie,aby przelaczyé temperature kolorów Nacisnij przycisk odszyfrowywania, abywlaczyc lub wytaczyc odwodzenie	Po wlaczeniu diody LED lub odparowaniu bez dzialaniaw ciagu 60 minut dioda LED automatycznie wytaczy siei usunie z mgly, a dioda LED ma funkcje pamieciwytaczania zasilania